
1. Seri Haberleşmeli Kat Kaseti Kartları SLxx

1.1. SLxx Kartlarının Tanıtılması

Seri haberleşmeli ve tek bir soketle hazır tesisatlı, göstergeli ve seri haberleşmeli kat kaseti kartlarıdır.

Hazır tesisatlı ve tek bir soket bağlantısı ile kat kaseti bağlantıları rahatça ve pratik bir şekilde yapılabilir. Ayrıca kat kasetlerinin adreslenme işlemleri dipswitch ayarı gerektirmeksizin Mik-el Elektronik'in özel çözümü olan akıllı kat tanıma özelliği sayesinde menüden kolayca yapılabilir.




Konnektör	Terminal Açıklama
1	Buton (BTN)
2	Buton (BTN)
3	Led -
4	Led + (100)

Not: 2 ve 3 numaralı terminalleri birleştirilmemelidir.

1.1.1. Kat Kartlarının Otomatik Adreslenmesi

Mik-el'in özel çözümü ile kat kartlarının adreslenmesi için dipswitch ayarına artık gerek yok. Adresleme işlemi başlatmak için;

- Asansörü "Geri Al" moduna alınız.
- Aşağıda gösterilen işlemleri sırası ile takip ediniz.



"n" Değeri adreslenen kat kartlarının sayısını gösterir. Bu sayı doğru değilse ekranda gösterilmeyen katlar adreslenememiştir. "Kat bağlantılarını kontrol ediniz"


1.1.2. Kat Kartlarının Manuel Adreslenmesi


Otomatik adreslemenin yanı sıra manuel olarakta kat kartlarını, kat kaseti üzerinde bulunan programlama butonu ile adresleyebilirsiniz. Manuel adresleme yapabilmek için;

- Kat kaseti çalışırken "pgm" butonuna basılı tutunuz,
- Ekranda ↑ yukarı yön oku yanıp sönerken "ID" numarası kart üzerindeki yukarı aşağı butonlarıyla ↑↓ ayarlanır. Ayarlamak istediğiniz durak sayısını "Yukarı ve Aşağı" butonları ile ayarlayınız. 1. durak için "ID 0" ayarlanmalı, 2. durak için "ID 1" ayarlanmalıdır,
- Durak sayısını seçtikten sonra kaydetmek için "pgm" butonuna basılı tutunuz,
- Ekranda ↓ aşağı yön oku yanıp sönerken "GR" seçim ekranı çıkacaktır. Buradan asansörün "A" yada "B" asansörü olarak çalışacağını kartın üzerindeki "Yukarı ve Aşağı" butonları ile ayarlamalısınız. Simpleks sistemlerde "b" seçilmelidir.
- Grup seçimi yapıldıktan sonra ayarları kaydetmek için "pgm" butonuna basılı tutunuz.
- Kat kaseti normal çalışmasına dönecektir.

Ayrıntılı bilgi için sistem kullanma kılavuzuna bakınız.

1.2. SLxx Kartının Bağlantıları






Konnektör	Terminal Açıklama
1	Buton (BTN)
2	Buton (BTN)
3	Led -
4	Led + (100)

Not: 2 ve 3 numaralı terminalleri birleştirilmemelidir.

1.1. SLxx Kartının Boyutları



Kartın yüksekliği 15mm'dir

→ BELGENİN SONU ←